LPT Connector Layout

für CAPS 2 Remote Steuerungen

Sendeablaufsystem DJiN --- 2 x Faderstart 2x Vorhören (CUE)

Pin	Signal
10	Fader Start A +
22 (GND)	Fader Start A -
13	Fader Start B +
25 (GND)	Fader Start B -
12	CUE A +
24 (GND)	CUE A -
15	CUE B +
18 (GND)	CUE B -

Sendeablaufsystem DJiN --- 4 x Faderstart ,

Pin	Signal
10	Fader Start 1 +
22 (GND)	Fader Start 1 -
13	Fader Start 3 +
25 (GND)	Fader Start 3 -
12	Fader Start 2 +
24 (GND)	Fader Start 2 -
15	Fader Start 4 +
18 (GND)	Fader Start 4 -

Logger System --- 4 x Record Start Control

Pin	Signal
10	Record Start 1 +
22 (GND)	Record Start 1 -
13	Record Start 3 +
25 (GND)	Record Start 3 -
12	Record Start 2 +
24 (GND)	Record Start 2 -
15	Record Start 4 +
18 (GND)	Record Start 4 -

Copyright: RBKG & TRC